



Karasal telefon hattının olmadığı yerlerde; Hırsız Alarm Panelinin kullanıcıyı arama yapmasına ya da GSM hattı üzerinden haberalma merkezine bağlanmasına yarar.

Karasal telefon hattı olan yerlerde; Hırsız Alarm Paneline bağlanmış olan karasal telefon hattının yedeği olarak çalışır. Karasal telefon hattı kesildiğinde devreye girer ve GSM hattı üzerinden kullanıcıların aranmasını sağlar veya GSM şebekesi üzerinden haberalma merkezine bilgi göndermeye devam eder.

Yangın Alarm Panellerinin yangın anında sesli uyarıyı kullanıcıya GSM üzerinden bildirmesine yarar.

PGM çıkışı ile bağlanılan ürünün uzaktan SMS ile çalıştırılıp/durdurulması için kullanılabilir.

Alarm panelinin olmadığı bir yerde, herhangi bir sensörden gelen kuru kontak alarm durumunu GSM üzerinden iletebilir.

Genel Özellikler

- Her bir zon için, ayrı bir telefon numarası arayabilme ve 3 farklı numaraya sms atabilme
- 17 Saniye Ses Kayıt Özelliği
- 2 Adet ZON Girişi (NC/NO olarak seçilebilir. Zon girişi tepki süreleri seçilebilir.)
- 1 Adet PGM Çıkışı (Max. 50mA. SMS ile belirlenen süre kadar aktif edilebilir.)
- SMS: Her bir zon için 50 karakter SMS gönderebilme. (Zon durumlarına göre veya PSTN hattı kesilmesi/ düzelmesi durumlarına göre sms gönderebilir.)

Teknim GSM Modülü Programlama Yazılımı üzerinden Zon, PGM, Arama ve SMS işlemleri kolayca yapılabilir

HER MARKA YANGIN ve HIRSIZ ALARM PANELLERİ İLE UYUMLUDUR

TXM-0504 Universal GSM Modülü

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Besleme Gerilimi | 10-24 VDC 300mA |
| Maksimum Arama Akımı | 500mA |
| Beklemede Çekilen Akım | 120mA |
| GSM Modem Frekansı | 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz |
| Üretilen Arama Tonu Frekansı | 380 Hz |
| Çalışma Sıcaklığı | -20...+55°C |
| Bağıl Nem | 0-%90 yoğunlaşmamış |
| Zone Giriş Sayısı | 2 (NC/NO) |
| Çıkış (PGM) Sayısı | 1 |